

# Shelly® Plug S

Pametna utičnica · Korisnički i sigurnosni priručnik

## O UREĐAJU

Shelly® Plug S pametna je utičnica koja vam omogućuje daljinsko upravljanje bilo kojim uređajem u kući — svjetlima, kuhalom, punjačem ili bojlerom. Pratite potrošnju struje u stvarnom vremenu i automatski upravljajte napajanjem prema rasporedu ili pametnim okidačima.

## TEHNIČKI PODACI

Napajanje	110–230 V ±10% 50/60 Hz AC
Maks. opterećenje	10 A / 230 V, 50/60 Hz
Radna temp.	-20 °C ÷ 40 °C
Radio protokol	WiFi 802.11 b/g/n
Frekvencija	2412–2472 MHz (maks. 2483,5 MHz)
Domet	50 m otvoreno / 30 m zatvoreno
Dimenzije	70 × 44 × 44 mm
Potrošnja	< 1 W · SAR: 1,15 W/kg
EU direktive	RE 2014/53/EU · LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RoHS2 2011/65/EU

## INSTALACIJA

**i** Za klijentski način (CM), WiFi usmjerivač mora biti u dometu. Web-sučelje uređaja: <http://192.168.33.1>

### Postavljanje:

1. Utaknite Shelly Plug S u utičnicu tipa F.
2. Spojite se na WiFi uređaja: shellyplug-s-XXXXXX.
3. Otvorite <http://192.168.33.1> i unesite podatke kućnog WiFi-ja.
4. Po želji povežite s Shelly Cloudom: [my.shelly.cloud](http://my.shelly.cloud).

## TVORNIČKE POSTAVKE

Pritisnite i držite tipku 10 sekundi. Po resetiranju, WiFi LED trepti crveno/plavo.

## SIGURNOST

### ⚠ SIGURNOSNA UPOZORENJA

- OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. Priključivanje na mrežu obaviti oprezno.
- Čak i kad je uređaj isključen, na stezaljkama može biti napon.
- NE priključujte na aparate koji premašuju maksimalno opterećenje (10 A).
- Koristite isključivo s instalacijom sukladnom važećim propisima. Kratki spoj može oštetiti uređaj.
- Uređaj smije upravljati samo strujnim krugovima sukladnim normama.
- Djeci ne dopuštajte rukovanje. Uređaje za daljinsko upravljanje držite izvan dosega djece.
- Prije instalacije pažljivo pročitajte cijelu dokumentaciju. Allterco Robotics ne odgovara za štete nastale neispravnom instalacijom.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Allterco Robotics EOOD izjavljuje da je radijska oprema Shelly® Plug S u skladu s direktivama 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.



Skenirajte za puni tekst EU izjave o sukladnosti

## PROIZVOĐAČ

Tvrtka	Allterco Robotics EOOD
Adresa	103 Cherni vrah Blvd., Sofia 1407, Bulgaria

Promjene kontaktnih podataka objavljuju se na službenoj web-stranici. Sva prava na zaštitne znakove vezana uz ovaj uređaj vlasništvo su tvrtke Allterco Robotics EOOD.

# Shelly® Plug S

Jeste li znali? · Česta pitanja · Garancija

## JESTE LI ZNALI? — KORISNE MOGUĆNOSTI OVOG UREĐAJA

### Rasporedi i automatizacija

Postavite automatsko uključivanje i isključivanje prema danu, tjednu ili sezoni — bez ijednog klika na dan.

### Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Putem Shelly Cloud aplikacije kontrolirajte utičnicu s posla, odmora ili s drugog kraja svijeta — besplatno.

### Mjerenje potrošnje energije

Pratite potrošnju struje u stvarnom vremenu i kroz povijest. Saznajte koji uređaji troše najviše i smanjite račun.

### Radi s Google, Alexa i HomeKit

Integrirajte s Google Home, Amazon Alexa ili Apple HomeKit za glasovno upravljanje i pametne scenarije.

## ČESTA PITANJA

### ► Kako resetirati uređaj?

Pritisnite i držite tipku 10 sekundi dok LED ne zatrepti crveno/plavo.

### ► Ne mogu se spojiti na WiFi — što učiniti?

Provjerite da koristite 2,4 GHz mrežu (ne 5 GHz). Resetirajte i ponovite postavljanje.

### ► Mogu li upravljati uređajem izvan kuće?

Da — putem besplatne Shelly Cloud aplikacije ([my.shelly.cloud](https://my.shelly.cloud)) s bilo kojeg mjesta.

### ► Je li uređaj kompatibilan s Google Home / Amazon Alexa?

Da, Shelly uređaji podržavaju Google Home, Amazon Alexa i Apple HomeKit.

## GARANCIJA

### ✓ GARANCIJA — 2 GODINE

Na ovaj uređaj primjenjuje se zakonska garancija od 2 godine sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) i EU Direktivi 2019/771. U slučaju kvara unutar garantnog roka, obratite se prodavaču ili uvozniku.

**i** Za podršku i servisne zahtjeve kontaktirajte prodavača kod kojeg ste kupili uređaj ili posjetite: [support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)